

GUÍA DE DESBLOQUEO – Familia MT53RA

1. Introducción

En determinadas circunstancias, los dispositivos de la familia **MT53RA** pueden entrar en **estado de bloqueo**, impidiendo su funcionamiento normal. Este estado se produce cuando la protección del dispositivo **dispara 3 veces** en un intervalo en el que entre ningún disparo transcurren más de 15 minutos.

El objetivo de esta guía es indicar el procedimiento para **restaurar el funcionamiento** del dispositivo de forma segura.

2. Identificación del bloqueo

Indicadores luminosos:

- **Verde fijo:** Se ha rearmado hace más de 15 min. → Quedan 3 rearmes disponibles.
- **Verde parpadeante:** Se ha rearmado hace menos de 15 min.
- **Rojo parpadeante:** Rearme pendiente en 10 s, 1 min, 5 min.
- **Rojo fijo:** Dispositivo bloqueado.
- **Verde y rojo parpadeando:** Dispositivo bloqueado.

Se considera **BLOQUEADO** si:

- La luz permanece en **rojo fijo**.
- La maneta **no se puede mover**.
- La luz parpadea en **verde y rojo**.

⚠ Importante: No forzar nunca la maneta, ya que podría dañar el mecanismo.

3. Procedimiento de desbloqueo

CASO 1 – Luz roja fija

Paso 1 – Cambiar a modo LOCK



- Colocar el selector en modo **LOCK** y esperar **5 segundos**

Paso 2 – Volver a modo automático

- El dispositivo entrará en modo **rearme automático** y tras transcurrir 10 segundos volverá a estado de correcto funcionamiento (**verde parpadeante**)
-

CASO 2 – Luz parpadeando en verde y rojo

Paso 1 – Cambiar a modo manual

- Cambiar el selector de automático a manual.

Paso 2 – Accionar la maneta

- Si la maneta está en posición inferior y la luz parpadea en verde y rojo:
 1. Subir la maneta.
 2. Volver a colocar el selector en automático.
 3. Pulsar el botón “Test” para comprobar si el dispositivo rearma.

Adjuntamos un vídeo con el procedimiento explicado paso a paso: **[Enlace]**

5. Consideraciones finales

Si tras seguir este procedimiento el dispositivo no se desbloquea o la luz sigue en rojo, no insistir y contactar con el **Departamento Técnico de MAXGE**.

Procedimiento válido para **todos los modelos** de la familia **MT53RA**.